



VC3443 SENSOR SMART RF
EMISSOR MOTION

106000650

4



O transmissor RF com sensor LED Smart motion é um detector de movimento projetado para ligar e desligar automaticamente luminárias. Este dispositivo sem fio atua como um emissor, enviando um sinal de radiofrequência para o receptor Smart RF (vendido separadamente), que pode ser oculto a uma distância de até 5 metros.

Este emissor liga a luminária ao detectar que um corpo humano interfere em seu alcance de detecção de 90° e comprimento de 2,5 m. E desliga automaticamente a luminária 30 segundos após não detectar movimento. O temporizador é reiniciado sempre que um movimento é detectado, garantindo que a luminária permaneça acesa enquanto houver atividade em seu alcance de detecção.

Pode ser vinculado a até 6 receptores, e cada receptor pode ser emparelhado com até 6 emissores, permitindo flexibilidade de uso. O processo de emparelhamento é simples: basta pressionar o botão de emparelhamento do receptor e depois o do emissor. Para desvinculá-los, basta manter pressionado o botão de emparelhamento por 10 segundos.

A base do sensor inclui um sistema de fixação com adesivo dupla face ou parafusos (ambos incluídos), permitindo fácil instalação e substituição da bateria. Inclui também uma bateria CR2450 para a verificação do produto, mas recomenda-se substituí-la por uma nova bateria. Este tipo de nova bateria oferece uma duração de aproximadamente 600 ciclos de acendimento em uso normal e até 16 meses em modo de espera.

É fabricado em plástico preto e é compatível com conversores Smart e luminárias LED de 12V DC ou 24V DC. Este emissor RF é ideal para áreas de passagem, closets, armários, corredores, escadas e qualquer espaço onde seja necessária uma solução de iluminação eficiente e fácil de instalar.